

Bruksanvisning

SURF 650x650 / 350x1250

3253550/3253551

Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz. (Gjennomkoblet med 5x2,5mm²)

Ødelagte eller slitte deler bør byttes umiddelbart.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.

Montering

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Monter armatur med nødvendig festemiddel for underlag.
- Koble til ledere. (N, L og jording) og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.
- Lokket/rammen på begge varianter har svekninger for åpen kabling i 2 av sidene. Vippes ut med en tang.
- SURF har **valgfri Kelvin 3000K-4000K**. Sjekk at Kelvin er stilt inn på ønsket fargetemperatur før lokk monteres.

Funksjoner

- Armaturen er dimbar med fasedimmer. For dali har vi en pille; elnr 1449644 DALI til Fasedim konverterer som kan brukes.
- Passer perfekt til rehabilitering av områder med eldre lysrørarmaturer. Størrelsen gjør at man ofte dekker over merker fra eldre armaturer.
- Kan fint også brukes i nyanlegg, som trapperom eller andre områder.
- Siden den er under UGR 19 kan den fint også brukes i arbeidsområder eller kontorer.

